



OPS, I DID IT AGAIN

La technologie doit être un facteur de réussite. Et c'est exactement ce qu'un écran tactile et un module PC OPS peuvent faire. Sans la technologie et les outils appropriés, la gestion à distance des salles de conférence dans les usines, les universités, les écoles et les bureaux flexibles peut s'avérer un véritable défi. Ajoutez donc une touche de puissance et de facilité à vos salles de conférence interactives.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Modèle	i3CONNECT 512-J OPS	i3CONNECT 512-JC OPS	i3CONNECT 713-J OPS
ID du produit	10010870	10010871	10010872
CPU	Intel® Core™ i5 - 12450H	Intel® Core™ i5 - 12450H	Intel® Core™ i7 - 13620H
Plateforme	Alder Lake	Alder Lake	Raptor Lake
Graphique	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
RAM	16GB DDR4, 3200 MHz	16GB DDR4, 3200 MHz	16GB (2x 8GB) Dual Channel DDR4, 3200 MHz
SSD	256GB SATA M.2	256GB SATA M.2	256GB SATA M.2
LAN	1x RJ45 10/100/1000 Mbps	1x RJ45 10/100/1000 Mbps	1x RJ45 10/100/1000 Mbps
Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth	5.2	5.2	5.3
USB	2x USB 3.1 + 2x USB 2.0	2x USB 3.1 + 2x USB 2.0	2x USB 3.1 + 2x USB 2.0
USB type-C	1x USB-C 3.1	1x USB-C 3.1	1x USB-C 3.1
HDMI	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0	1 x HDMI 2.0
DP	1 x DP1.4	1 x DP1.4	1 x DP1.4
OPS Interface (JAE-80)	1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, DC Power	1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, DC Power	1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, DC Power
Propriétés électriques	12V-19V	12V-19V	12V-19V
Audio	MIC IN + Line Out (3,5 mm)	MIC IN + Line Out (3,5 mm)	MIC IN + Line Out (3,5 mm)
Système d'exploitation	Windows 11 Pro	Windows 11 IoT Enterprise	Windows 11 Pro

COMPATIBILITÉ GARANTIE

Puisque les fabricants d'OPS peuvent modifier les spécifications de leurs unités à leur guise, et qu'il peut exister des différences régionales, i3CONNECT ne peut fournir aucune recommandation sur la compatibilité des écrans d'i3CONNECT avec les solutions OPS tierces.

i3CONNECT ne peut pas non plus faire de suggestions concernant la compatibilité entre les anciennes et les nouvelles générations d'OPS. Nous vous recommandons de suivre les conseils d'i3CONNECT, de ses représentants ou de l'un de nos revendeurs accrédités.